Vergleich NET-PwrCtrl

	I Generation				II Generation										
NET-PwrCtrl -	**HOME**	**PRO**	**POWER**	**POWER 19"**	**IO - PRO**	**IO - POWER**	**IO - 19"**	**ADV - PRO**	**ADV-POWER**	**ADV - 19"**	**HUT**	**HUT** - DC	**HUT** - AC	**HUT2** - HV	**HUT2** - LV
Speed-Shop24															
Steckdosen/Relais (Steuerbar)	4 (3)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 (8)	8 Relais potentialfrei	8 Relais potentialfrei	8 Relais potentialfrei	8 Relais potentialfrei	8 Relais potentialfrei
Eingang/Ausgang - I/O (Bit)	-	-	-	-	8	8	8	-	-	-	8	8	8	8	8
Versorgungs-spannung (V)	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	8-30VAC 10-40VDC	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	8-30VAC 10-40VDC
Version UNI	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz	100-240VAC 50-60Hz					
Eigenstromverbrauch	1,9 W	3,6 W	3,6 W	3,6 W	3,6 W	3,6 W	3,6 W	3,6 W	3,6 W	3,6 W	3,0 W	1,6 W	3,0 W	3,0 W	1,6 W
Max. Belastung jede Steckdose (Relais)	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	2300 VA	max. 16 A	max. 16 A	max. 16 A	max. 16 A	max. 16 A
Max. Belastung aller Steckdosen	2300 VA	2300 VA	4600 VA	4600 VA	2300 VA	4600 VA	4600 VA	2300 VA	4600 VA	4600 VA					
Stromeinspeisung (10A):	1 x	1 x	2 x	2 x	1 x	2 x	2 x	1 x	2 x	2 x	über Schalttafel	über Schalttafel	über Schalttafel	über Schalttafel	über Schalttafel
HTML - Änderbar, 512 kB HTML Speicher	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wake on LAN (WOL)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I/O Eingang -> Steckdose (Relais) schalten mit Flankensteuerung und Toggle	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
IP-Vergabe: DHCP, Manuell	alle ✓														
User - System	alle ✓														
Automatische Zeiteinstellung	alle ✓														
Sonnentimer - nach den berechnenden Sonnenauf- und Untergängen	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freie Wahl des HTTP Ports (0-65535)	alle ✓														
E-Mail beim Ereignis.	alle ✓														
UDP, Ajax - Schnittstelle für eigene Steuerung	alle ✓														
Keepalive Funktion	alle ✓														
Timern pro Steckdose	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ausnahmetage für Timer					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓